

お客様のプログラムから音を再生 無線 LAN 接続のサウンドボックス

WSD002A-J

お客様のプログラムから制御可能 (API公開)

3.5mmミニジャックコネクタに外部スピーカーを接続して再生可能



製品特長

WSD002A-J は、タブレット、スマートフォン、PC、サーバ等から無線 LAN 経由で音を鳴らす装置です。API を公開していますので、お客様が作成したプログラムから WSD002A-J を制御できます。12 種類の内蔵音以外に、お客様が microSD カードに保存した MP3 や WAV ファイルを再生できます。

- お客様作成のプログラムから無線 LAN 経由で音源ファイルを再生
- 音量は 0～30 まで調整可。最大約 93dB (1kHz 正弦波)
- サウンドリピート機能を搭載。1 曲リピート、フォルダリピートなど、任意の音源ファイルを再生し続けることが可能
- 音の再生と同時に LED が点滅。LED 色や点滅回数も設定可能
- 外部スピーカーへ接続することで大音量の再生にも対応

用途

ローカルネットワーク環境下であれば、様々な現場で使用できます。順番待ちなど呼出音が必要なシステム、センサーや IoT デバイスと連動して利用できます。

- 飲食店で従業員に水やオーダを依頼
- 店舗入り口に設置し、お客様への案内や呼び込み
- カウンターから担当者を呼出
- 外国人観光客への案内
- センサと連動させ、侵入者に対し警告音を再生

VB、C、PHP などのプログラム言語で制御可能です。

仕様

型番	WSD002A-J
機能	無線LAN(Wi-Fi)通信による音源ファイルの再生 音源ファイル形式：MP3またはWAV
寸法	本体：約幅62mm×高さ88mm×奥行24mm
質量	約60g (ケーブル含まず)
電源	PCのUSBポートまたは、 USBポート付きACアダプタより供給 ※1
外部接続	3.5mmステレオミニジャック
セット内容	本体、接続用microUSBケーブル
オプション	専用microSDHCメモ리카ード

WSD002A-Jは無線通信を利用しているため、生命や財産に直接関わるような呼出用途でのご使用はお控えください。

カタログ記載仕様数値は設計目標値であり、個々の製品の性能を保証するものではありません。実際の製品では製造によるばらつきがあります。

※1 USBポートは電源供給専用です。

HTTP で制御可能

お客様作成のスマホアプリや PC アプリケーションから無線 LAN 経由で IP アドレスを指定して音源ファイルを再生



外部スピーカー接続時



WSD002A-J の内蔵ユーティリティを使用し、iPhone, iPad, Android 端末のブラウザから音を再生することも可能です。

< 発売元 > テクノベインズ株式会社

〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21 橋本ビル2F

TEL : 03-3832-7460 FAX : 03-3832-7430

sales@technoveins.co.jp <https://www.technoveins.co.jp/>